

# QuataFire 610

FireWire-Interface mit 6 Eingängen und 10 Ausgängen



QuataFire 610 - ein hochwertiges und sehr kompaktes Audio Recording Interface für Laptop, Notebook und Desktop Computer.

QuataFire 610 verfügt über 6 Ein- und 10 Ausgänge mit 24-bit 96/192kHz und 32 MIDI Kanäle und wird über den IEEE1394 (FireWire) Bus an den Rechner angeschlossen. Das Interface bietet zwei kombinierte Eingänge mit Neutrik-Buchse auf der Frontseite, die als Mikrofon-, Line- und Instrumenten-Eingang genutzt werden können (mit zuschaltbarer Phantomspeisung). Zusätzlich steht ein Line-Eingang mit Cinch-Anschlüssen zur Verfügung, genauso wie ein Kopfhörerausgang mit einem eigenen Lautstärkereglern und 8 unabhängigen Line-Ausgängen zur direkten Verbindung mit einem Mixer, einem Surroundsystem oder auch einer aktiven Abhöre. Die integrierten S/PDIF Ein- und Ausgänge ermöglichen die digitale Verbindung mit CD-, MD- oder DAT-Recorder. Auch stehen MIDI-Anschlüsse mit 32 Kanälen zur Verfügung - alles im kleinen und kompakten Gehäuse, das Sie überallhin mitnehmen können.

## Leistungsmerkmale

- kompaktes und portables 1/3 Rackgehäuse
- hochwertiger 24-bit/96kHz Analog-Digital-Wandler
- hochwertiger 24-bit/192kHz Digital-Analog-Wandler
- 4 analoge Eingänge (2x Mikrofon mit Phantomspeisung sowie Hi-Z plus separatem Line-Eingang)
- 8 analoge Ausgänge (Line-Pegel)
- koaxialer S/PDIF Ein- und Ausgang
- MIDI-Interface mit 2 Eingängen und 2 Ausgängen (32 MIDI-Kanäle)
- interner, digitaler Mixer - Stromversorgung über FireWire-Bus möglich, Netzteil mitgeliefert
- WDM Treiber Support für Windows XP mit ASIO 2.0 Unterstützung
- CoreAudio Treiber für Mac OS X (ab 10.3)

## FRONTANSICHT



## RÜCKANSICHT

