Knowledge Base

Installation von WaMi Rack 192 unter Windows Vista & 7 (bis v1.08)

Erstveröffentlichung: *2012-04-20* | ID: *KB00023DE*


Einleitung

Dieser Artikel beschreibt die Installation des Treibers für Windows Vista und Windows 7 für das WaMi Rack 192L und WaMi Rack 192X bis zur Version 1.08. Der Treiber arbeitet sowohl unter 32-bit als auch unter 64-bit. Wenn Sie bereits einen Treiber installiert haben, müssen Sie diesen erst deinstallieren. Dies wird im Deinstallations-Abschnitt erklärt. Anschließend können Sie mit der Treiberinstallation fortfahren. Eine Beschreibung der Installation mit neueren Treibern (ab Version 1.10) finden Sie hier.

Installation

Stellen Sie sicher, dass Sie den Treiber heruntergeladen und die ZIP-Datei entpackt haben. Installieren Sie die dann die WaMi Rack 192 L/X-Hardware in Ihrem PC oder starten Sie den Rechner nach der Deinstallation eines älteren Treibers neu. Beim nächsten Neustart erscheint dann der *Neue Hardware gefunden* Dialog von Windows automatisch.

Hinweis: falls die Hardware bereits eingebaut ist, jedoch noch kein Treiber installiert wurde, dann öffnen Sie bitte *Systemsteuerung* > *System* > *Geräte-Manager* und suchen dort den Eintrag für den unbekannten *Audiocontroller für Multimedia*. Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, um den Treiber zu aktualisieren.



Stellen Sie sicher, dass Sie auf die erste Option *Treibersoftware suchen und installieren (empfohlen)* klicken. Nach einiger Zeit erscheint dann der folgende Dialog:

Copyright © 1998-2026 ESI Audiotechnik GmbH - Alle Rechte vorbehalten.

Installation von WaMi Rack 192 unter Windows Vista & 7 (bis v1.08)

Erstveröffentlichung: *2012-04-20* | ID: *KB00023DE*



Klicken sie auf *Der Datenträger ist nicht verfügbar. Andere Optionen anzeigen.* , um fortzufahren. Bitte beachten Sie, dass es einige Zeit dauern kann, bis der nächste Dialog erscheint:




Klicken Sie auf die zweite Option *Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen (erweitert)* . Der folgende Dialog erscheint:

Copyright © 1998-2026 ESI Audiotechnik GmbH - Alle Rechte vorbehalten.

Installation von WaMi Rack 192 unter Windows Vista & 7 (bis v1.08)

Erstveröffentlichung: *2012-04-20* | ID: *KB00023DE*



Wählen Sie über *Durchsuchen...* den Ordner aus, in dem sich der entpackte Treiber befindet. Klicken Sie dann auf *OK* und anschließend auf *Weiter*. Die Treiberinstallation wird nun gestartet. Nach einiger Zeit erscheint eine *Windows-Sicherheit* -Meldung. Stellen Sie dabei sicher, dass Sie auf *Installieren* klicken.

Copyright © 1998-2026 ESI Audiotechnik GmbH - Alle Rechte vorbehalten.

Installation von WaMi Rack 192 unter Windows Vista & 7 (bis v1.08)

Erstveröffentlichung: *2012-04-20* | ID: *KB00023DE*



Die Treiberinstallation wird nun abgeschlossen, bis schließlich der folgende Dialog erscheint:



Herzlichen Glückwunsch - Sie können WaMi Rack 192 L/X nun in Ihrem System nutzen. Das Control Panel ist nach einigen Sekunden über das Symbol in der Taskleiste aufrufbar.

Copyright © 1998-2026 ESI Audiotechnik GmbH - Alle Rechte vorbehalten.

Knowledge Base

Installation von WaMi Rack 192 unter Windows Vista & 7 (bis v1.08)

Erstveröffentlichung: *2012-04-20* | ID: *KB00023DE*

De-Installation

Über ein mitgeliefertes Hilfsprogramm wird der Treiber entfernt. Stellen Sie sicher, dass die Treiberdatei entpackt wurde. Öffnen Sie dann den Windows-Explorer und suchen Sie den Ordner mit den Treiberdateien. Unter Windows Vista/7 32-bit wechseln Sie dann in den *win32*-Ordner und starten dort *UnInstall_32* per Doppelklick. Unter Windows Vista/7 64-bit wechseln Sie stattdessen in den *x64* -Ordner und starten dort *UnInstall_64* per Doppelklick. Nach dem Start ist es möglich, dass Windows Vista eine Sicherheitsmeldung anzeigt. Stellen Sie sicher, dass Sie die De-Installation zulassen. Sie sehen dann den folgenden Dialog:

Klicken Sie auf *Uninstall*. Nach einigen Sekunden erscheint folgender Dialog als Bestätigung:

In einigen Fällen erscheint eine Nachfrage, ob die Anwendung korrekt ausgeführt wurde. Bitte bestätigen Sie das. Um den neuen Treiber nun zu installieren (siehe oben), muss der Rechner neu gestartet werden.

Copyright © 1998-2026 ESI Audiotechnik GmbH - Alle Rechte vorbehalten.