Knowledge Base

Installation von RoMI/O unter Windows

Erstveröffentlichung: *2012-04-30* | ID: *KB00053DE*

Einleitung

Dieser Artikel beschreibt den Einsatz von RoMI/Ounter Windows XP, Windows Vista und Windows 7/8. Der folgende Text informiert Sie erst über die Installation unter Windows Vista und Windows 7/8 und dann separat über die Installation unter Windows XP . Bitte beachten Sie nur jeweils den entsprechenden Abschnitt. Bitte beachten Sie, dass der RoMI/O-Treiber nicht mit dem neueren RoM/O II arbeitet.

Installation unter Windows Vista und Windows 7/8

Stellen Sie vor der Installation sicher, dass das Gerät nicht an Ihren Rechner angeschlossen ist. Starten Sie dann *setup.exe* aus dem Verzeichnis mit dem entpackten Treiber. Nach dem Start ist es möglich, dass Windows Vista oder Windows 7/8 eine Sicherheitsmeldung anzeigt. Stellen Sie sicher, dass Sie die Installation zulassen. Sie sehen dann den Dialog, der unten links abgebildet ist. Klicken Sie auf *Next*. Nun können Sie das Zielverzeichnis für die Installation auswählen, bestätigen Sie es mit *Next*.

Das Installationsprogramm informiert Sie nun, dass die Treiberinstallation gestartet wird. Bestätigen Sie den unten links abgebildeten Dialog mit *Next*. Während des darauf folgenden Vorgangs, erscheinen ggfs. ein *Windows-Sicherheit* Hinweis. Bitte bestätigen sie diesen Dialog jeweils mit *Installieren* .

Im nun erscheinenden Dialog, werden Sie dazu aufgefordert, die Hardware einzustecken. Schließen Sie RoMI/O an Ihren Rechner an. Klicken Sie noch nichtauf *OK*. Bitte warten Sie stattdessen während die automatische Geräteerkennung von Windows die Installation fortführt. Sie können dies mit den Sprechblasen in der Taskleiste überwachen.

Copyright © 1998-2026 ESI Audiotechnik GmbH - Alle Rechte vorbehalten.

Nun können Sie den Dialog mit *OK* bestätigen. Die Installation ist dann abgeschlossen und Sie können RoMI/O in Ihren Anwendungen nutzen.

Installation unter Windows XP

Stellen Sie vor der Installation sicher, dass das Gerät nicht an Ihren Rechner angeschlossen ist. Starten Sie dann *setup.exe* aus dem Verzeichnis mit dem entpackten Treiber. Sie sehen nun den Dialog, der unten links abgebildet ist. Klicken Sie auf *Next*. Nun können Sie das Zielverzeichnis für die Installation auswählen, bestätigen Sie es mit *Next*.

Das Installationsprogramm informiert Sie nun, dass die Treiberinstallation gestartet wird. Bestätigen Sie den unten links abgebildeten Dialog mit *Next*. Während des darauf folgenden Vorgangs, erscheinen ggfs. mehrere Hinweise von Windows, die Sie auf eine fehlende Windows-Logo Zertifizierung hinweisen. Erscheint der unten rechts abgebildete Dialog (auch mehrmals), bestätigen Sie ihn bitte jeweils mit *Installation fortsetzen* .

Im nun erscheinenden Dialog, werden Sie dazu aufgefordert, die Hardware einzustecken. Schließen Sie RoMI/O an Ihren Rechner an. Klicken Sie noch nichtauf *OK*. Windows wird nun eventuell erneut auf die fehlende Windows-Logo Zertifizierung hinweisen. Bestätigen Sie die Dialoge jeweils mit *Installation fortsetzen* (beachten Sie die folgenden rechte Abbildung).

Copyright © 1998-2026 ESI Audiotechnik GmbH - Alle Rechte vorbehalten.

Nun können Sie den Dialog mit *OK* bestätigen. Die Installation ist dann abgeschlossen und Sie können RoMI/O in Ihren Anwendungen nutzen.

Copyright © 1998-2026 ESI Audiotechnik GmbH - Alle Rechte vorbehalten.