

# SW8000

Aktiver 120W-Subwoofer mit 8 1/4" Tieftöner



Mit dem magnetisch abgeschirmten 120 Watt Bassreflex Aktiv-Subwoofer SW8000 erweitert man die Aktiv-Monitor-Systeme nEar05 classic (oder jeden anderen aktiven Studiomonitor) um ein solides Bass-Fundament im Stereo-Betrieb oder im 5.1 Surround-Set. SW8000 verfügt über symmetrische XLR und 6.3mm Eingänge (L/R) und unabhängig einstellbare Filter für Subwoofer und Satelliten. Die Durchschleifung an die Satelliten erfolgt ebenfalls symmetrisch über XLR oder unsymmetrisch via Klinke. Die Auto-Power-Funktion schaltet den Subwoofer automatisch zu sobald ein Audio-Signal anliegt. Volume- und Phase-Regler erlauben eine optimale Anpassung an die Satelliten und räumliche Gegebenheiten.

## Technische Daten

- 120W Verstärker
- Lautsprecher: 20,9 cm, magnetisch abgeschirmt
- Frequenzbereich: 33Hz - 180Hz
- Schalldruck: 106,5 dB Trennfrequenz Subwoofer/Satelliten unabhängig von 50Hz-180Hz regelbar
- Hochpass-Filter Bypass-Schalter
- Ausgang zum Anschluss eines weiteren Subwoofers
- Maße: 406mm (H) x 266mm (B) x 304mm (T)

## RÜCKANSICHT

