# Knowledge Base

## ESU1808 Firmware Update v1.0.8

Erstveröffentlichung: *2012-08-06* | ID: *KB00106DE*

Um sicherzustellen, dass ESU1808 mit aktuellen Treibern korrekt zusammen arbeitet, müssen Sie unter Umständen die Firmware auf die Version 1.0.8 aktualisieren.


Der ESU1808 Firmware Updater ist für Windows und Mac OS X verfügbar. Im folgenden Text finden Sie jeweils die Beschreibung.

### Windows

Der Firmware Update ist Bestandteil des Windows-Treiberpakets als ZIP-File, das Sie von unserer Webseite herunterladen können. Bevor Sie es nutzen, sollten Sie den Treiber installieren. Bedenken Sie, dass das Update nur einmal durchzuführen ist, d.h. wenn Sie ESU1808 später erneut installieren oder an einem anderen System nutzen möchten, ist das Update der Firmware nicht mehr notwendig. Starten Sie den Vorgang über den Firmware Updater *FWUpdate_ESU1808_1.08.exe* aus dem *Firmware* Unterverzeichnis der entpackten Treiberdatei. Der folgende Dialog erscheint dann:



Überprüfen Sie nun die Version der aktuell installierten Firmware ( *Current firmware* ). Falls die Versionsnummer niedriger ist als 1.0.8, starten Sie das Update über den *write firmware* Schalter. Falls die Versionsnummer jedoch bereits 1.0.8 oder höher ist, brechen Sie die Aktion bitte über *Exit* ab. Das Update auf die Version 1.0.8 dauert einige Sekunden und nach Abschluss erscheint der folgende Dialog:



Diese Ansicht fordert Sie auf ESU1808 auszuschalten bzw. auszustecken. Anschließend erscheint der folgende Dialog:

Copyright © 1998-2026 ESI Audiotechnik GmbH - Alle Rechte vorbehalten.

# ESU1808 Firmware Update v1.0.8

Erstveröffentlichung: *2012-08-06* | ID: *KB00106DE*



Diese Ansicht fordert Sie auf ESU1808 wieder einzuschalten bzw. anzustecken. Anschließend erscheint der folgende Dialog:



Diese Ansicht bestätigt Ihnen, dass das Update durchgeführt wurde. Schalten Sie ESU1808 nun nochmals aus bzw. entfernen Sie das USB-Kabel. Das Fenster verändert sich und wird nun wie folgt angezeigt:



Beenden Sie den das Programm mit *Exit*. Nach einigen Sekunden können Sie das Gerät wieder anschließen und einschalten.Wir empfehlen einen erneuten Neustart Ihres Computers bevor Sie ESU1808 in Ihren Audioanwendungen einsetzen.


## Mac OS X

Der Firmware Update ist Bestandteil des Mac OS X Treiberpakets, das Sie von unserer Webseite herunterladen können. Bevor Sie es nutzen, sollten Sie den Treiber installieren. Bedenken Sie, dass das Update nur einmal durchzuführen ist, d.h. wenn Sie ESU1808 später erneut installieren oder an einem anderen System nutzen möchten, ist das Update der Firmware nicht mehr notwendig. Starten Sie den Vorgang über den Firmware Updater:


Copyright © 1998-2026 ESI Audiotechnik GmbH - Alle Rechte vorbehalten.

# ESU1808 Firmware Update v1.0.8


Erstveröffentlichung: *2012-08-06* | ID: *KB00106DE*



Der folgende Dialog erscheint dann:



Überprüfen Sie nun die Version der aktuell installierten Firmware ( *Current firmware* ). Falls die Versionsnummer niedriger ist als 1.0.8, starten Sie das Update über den *write firmware* Schalter. Falls die Versionsnummer jedoch bereits 1.0.8 oder höher ist, brechen Sie die Aktion bitte über *Exit* ab. Das Update auf die Version 1.0.8 dauert einige Sekunden und nach Abschluss erscheint der folgende Dialog:




Diese Ansicht fordert Sie auf ESU1808 auszuschalten bzw. auszustecken. Anschließend erscheint der folgende Dialog:

Copyright © 1998-2026 ESI Audiotechnik GmbH - Alle Rechte vorbehalten.


# Knowledge Base

## ESU1808 Firmware Update v1.0.8


Erstveröffentlichung: *2012-08-06* | ID: *KB00106DE*



Diese Ansicht fordert Sie auf ESU1808 wieder einzuschalten bzw. anzustecken. Anschließend erscheint der folgende Dialog:



Diese Ansicht bestätigt Ihnen, dass das Update durchgeführt wurde; sowohl *write firmware* als auch *Exit* werden grau dargestellt. Schalten Sie ESU1808 nun nochmals aus bzw. entfernen Sie das USB-Kabel. Das Fenster verändert sich und wird nun wie folgt angezeigt:



Beenden Sie dann das Programm mit *Exit*. Nach einigen Sekunden können Sie das Gerät wieder anschließen und einschalten.Wir empfehlen einen erneuten Neustart Ihres Computers bevor Sie ESU1808 in Ihren Audioanwendungen einsetzen.

Copyright © 1998-2026 ESI Audiotechnik GmbH - Alle Rechte vorbehalten.