

Knowledge Base

Verwendung der U46 Serie mit Cross DJ für iPad


Erstveröffentlichung: 2013-07-16 | ID: KB00140DE

Zusammen mit dem Camera Connection Adapter von Apple kann U46 XL, U46 SE oder U46DJ als mehrkanaliges Audiointerface mit 6 Ausgangskanälen (3 mal Stereo) am iPad verwendet werden - eine gute Option für den Einsatz der Cross DJ für iPad App. Um dies zu ermöglichen, sollte folgendes zuerst überprüft werden:

- Sie benötigen mindestens ein iPad 2 oder ein iPad mini (bzw. ein neueres Modell)
- Ihr iPad benötigt mindestens iOS Version 6
- Sie benötigen den Apple Camera Connection Kit Adapter (wir empfehlen es, ausschließlich das Original von Apple zu verwenden)
- Sie benötigen einen USB Hub mit einer externen Stromversorgung
- Sie benötigen die Cross DJ für iPad App von MixVibes, die Sie über den App Store von Apple bekommen

Der USB Hub mit Stromversorgung wird benötigt, da das iPad selbst nicht genügend Strom für diese Anwendung liefert. Durch den Anschluss des USB Hubs zwischen dem Camera Connection Adapter und der U46 Hardware wird sichergestellt, dass die Stromversorgung vom U46 Interface über den USB Hub und dessen Netzteil erfolgt. Ein Hub ohne Netzteil funktioniert nicht.

Nachdem dies verbunden ist, können Sie die Cross DJ für iPad App starten und dann das Einstellungsmenu aufrufen. Im folgenden werden die Schritte dazu angezeigt:



1. gehen Sie zu **TOOLS**
2. gehen Sie zu **SETTINGS**

Knowledge Base


Verwendung der U46 Serie mit Cross DJ für iPad

Erstveröffentlichung: 2013-07-16 | ID: KB00140DE



3. wählen Sie *Mixer* unter *Mode*

Um die U46 Hardware in einem solchen DJ-Setup zu nutzen, sollte ein DJ-Mischpult verwendet werden, um den Mix über die Fader und Crossfader darüber zu steuern. Natürlich müssen Sie dann Ihren Mixer entsprechend mit Cinch-Kabeln mit dem Interface verbinden, wie im folgenden Bild genauer dargestellt (die Abbildung zeigt U46 XL, bei U46 SE und U46DJ erfolgt der Anschluss entsprechend):



Knowledge Base

Verwendung der U46 Serie mit Cross DJ für iPad

Erstveröffentlichung: 2013-07-16 | ID: KB00140DE

Die U46 Interfaces enthalten auch einen integrierten Kopfhörerverstärker, der jedoch für eine solche DJ-Anwendung nicht genutzt werden kann, da er immer die Summe aller Kanäle (1-6) ausgibt. Aus diesem Grund sollte Ihr Kopfhörer für das Monitoring über ein DJ-Mischpult verbunden werden.

Wenn Sie ein Interface mit einem separaten Kopfhörerausgang für solche DJ-Anwendungen benötigen, dann schauen Sie sich doch mal unser UDJ6, GIGAPORT HD+ oder die MAYA44 USB+ an.